

JCBENERGY
GENERATOR

KAYNAK JENERATÖRLERİ



www.jcbenergy.es



ELEKTRİK (ARK) KAYNEK JENERATÖRÜ

Kaynak Akım Ayarı	A	50- 190 Arası
Sürekli Çalışma Verimi	%	60
Kaynak Çalışma Voltajı	(DCV)	25-30
Sürekli Kaynak Akımı		140
Elektrot Kapasitesi	(mm)	2.0 - 5.0
Tipi		Tek Faz, AC/DC akımı üretimi sayesinde çift maksatlı kullanım

AC JENERATÖR

Maksimum Çıkış Gücü	(kVA)	3,5
Normal Çıkış Gücü	(kVA)	2,8
Normal Sürekli Çıkış Gücü	(A)	11
Normal Çıkış Gücü	(ACV)	230
Frekans	(Hz)	50
Çalışma Devri	rpm	3000
Tipi		Tek Faz Kaynak Alternatörüne Entegre Ac Alternatör

Diğerleri

- Farklı İşlerde Kullanım Kolaylığı
- Bakım Yedek Parça Temin Kolaylığı
- Taşıma Montaj İçin Uygun Ebat ve Ağırlıkta Temin İmkanı
- Kaynak Gerilim ve İş Yapma Olanakları

Kaynak Jeneratörü

Kaynak Akım Ayarı	A	50-190
Sürekli Çalışma Verimi	%	60
Kaynak Çalışma Voltajı	DCV	25-30
Sürekli Kaynak Akımı	A	140
Elektrot Kapasitesi	mm	2,0-5

Jeneratör

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	3,5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	2,8
Sürekli Çıkış Akımı	A	11
Gerilim	Volt	230
Frekans	hz	50
Güç Faktörü	CosQ	1

Motor

Model	mm	188 FD
-------	----	--------

Diğer

Otomatik Voltaj Regülatörü		✓
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi		✓
Yüksek Kapasiteli Egzoz Susturucu		✓
Yağ İkazı		✓
Voltmetre		✓
AC Devre Kesici		✓
Yakıt Göstergesi		✓
Akü		✓
4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi		✓
Boyutlar	UxGxY (mm)	740x490x615
Boş Ağırlık (kg)		106



www.jcbenergy.es