



БЕНЗИНОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИЯ JPG



www.jcbenergy.es

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный дизайн
- Большой объем топливного бака для увеличения времени работы
- Доступная стоимость
- Стабильный выход
- Автоматическое отключение при низком уровне масла



ГЕНЕРАТОР

Модель		JPG 5500
Номинальная Мощность	KW	5.0/5.5
Макс. Выход	KW	5.5/6.0
Номинальное Напряжение	V	230/120/240
Частота	Hz	50/60
Номер Фазы		Однофазный
Тип регулирования напряжения		AVR
Стартовая система	dBA	Мануэль/Электрик
Емкость топливного бака	L	40
Коэффициент расхода топлива	L/H	2,65
Непрерывное время работы	h	15
Уровень шума дБ(А) 25% на расстоянии 7 м		94/96
Вес нетто кг		96
Параметры упаковки	mm	730/556/660
Двигатель		JC390
Смещение	ml	389
Емкость масла	L	1.1
Нагрузка	20GP/40GP/40HQ	93/192/255



www.jcbenergy.es