



# JCB 200 SERİSİ



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)



**TRUE ON-LİNE**  
**3 FAZ GİRİŞ**  
**1 FAZ ÇIKIŞ**



## Teknik Özellikler

- Çıkış izolasyon transformatörü
- %91 verimlilik
- Statik by-pass
- LCD ön panel
- RTC ile 128 olay belleği
- RS232 bağlantı noktası uzaktan izleme, uzaktan kapatma sağlar
- Özel giriş ve çıkış gerilim aralığı

Model	JCB 206	JCB 207	JCB 210	JCB 215	JCB 220	JCB 230
Güç	6 kVA	7.5 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA
<b>Giriş</b>						
Voltaj	220/230Vac (230/400Vac) Faz+Nötr+dünya+/-15%					
By-pass Voltaj	220 VAC, +/-10%					
Frekans	50Hz/60Hz,+/-5%					
EMI	EN62040-2					
Akım	3x13A	3x16A	3x21A	3x31A	3x42A	3x62A
Giriş Gerilimi Koruması	Elektronik giriş gerilimi tolerans dışı koruma					
<b>Çıkış</b>						
Güç (kW)	4.2	5.25	7	10.5	14	21
Güç Faktörü	0.7					
Voltaj	220 VAC, Faz+Nötr					
Voltaj Toleransı	+-1%					
Frekans	50Hz(60Hz özel ürün)					
Frekans Toleransı	+/-2% (senkron)					
Verimlilik %100 Yük	+/-0,2% (serbest çalışma)					
THD (Toplam Harmonik Bozulma)	86%(Tam yük)					
Crest Faktörü	<3% (lineer yükte)					
Aşırı Yük Koruması	<5% (lineer olmayan yükte)					
Kısa Devre Koruması	3:1					
Çıkış Gerilimi Koruması	100%125% yük :10 dk.					
	126%150% yük :1 dk.					
	>150%yük:by-pass					
	Elektronik koruma					
	Elektronik çıkış gerilimi tolerans dışı koruma					
<b>Akü</b>						
Tip	Bakım gerektirmeyen kapalı kurşun asit					
Akü	20		30			
Şarj Gerilimi	270 VDC		405 VDC			
Deşarj Sonu Gerilimi	200 VDC		300VDC			
Akü Kabini	Standart Yedekleme Süresi Dahili (diğerleri harici)					
Ortam Sıcaklığı	25°C					
Akü Koruması	Akü sigortası, düşük ve yüksek akü gerilimi koruması (3 seviye)					
Akü Testi	Opsiyonel		Her 72 saatte bir standart otomatik			
<b>Genel</b>						
Çalışma Sıcaklığı	0°C – 40°C					
Gürültü Seviyesi	< 45 dBA		< 55 dBA			
Koruma	IP20					
Çalışma Yüksekliği	<2000m					
Nem (Yoğuşmasız)	<90%					
Ağırlık (Aküler olmadan) (kg)	106	110	125	130	195	217
Boyutlar (mm) GxDxY	950x265x740			1220x500x650		
Arayüz	Alfanumerik LCD panel, taklit lambaları ve kontrol düğmeleri					
İletişim	RS232+kuru kontak					
Yazılım	T-Mon Ups yazılımı (3 istemci)					
Aşırı Sıcaklık Koruması	Elektronik aşırı sıcaklık koruması					



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)