



Зварювальні Генератори



www.jcbenergy.es



Дизельний двигун			Генератор дугового зварювання		
Модель		JDW 180E	Макс. Вихідний струм	A	От 50 до 180
Макс. Вихідна потужність	(Нр -3600RPM)	10 Нр	Номінальне зварювальне навантаження Безперервний коефіцієнт ефективності	%	60
Система згоряння		Безпосереднє упорскування	Номінальна робоча напруга зварювання	(DCV)	25-30
Система запуску двигуна		Ручний запуск із віддачею та електричний запуск	Номінальний зварювальний струм (A) за нормальних умов		160
Рівень шуму (від 7 метрів)	dBA	75	Ємність електрода	(mm)	2.0 - 5.0
Ємність мастила	lt	1,65	Тип		Однофазний AC/DC Альтернатор
Місткість паливного бака	lt	16	Генератор змінного струму		
Низька витрата палива	(g/kWh)	240	Макс. Вихідна потужність	(kVA)	3,5
Неперервне время работы	(hours)	8	Номінальна вихідна потужність	(kVA)	2,8
Тип	Воздушный, с охлаждением, 4- тактный, одноцилиндровый (186 FAGE)	Номінальний безперервний вихідний струм	L	0,4	
		Система запуску двигуна	(A)	11	
		Номінальна вихідна напруга	(ACV)	230	
		Частота	(Hz)	50	
		Швидкість	rpm	3600	
		Тип		Однофазний Зварювальний Альтернатор, Вбудований Альтернатор	
Інші					
Широко використовується в різних цілях			Може використовуватися в різних цілях як основний силовий агрегат.		
Доступність запасних частин та обслуговування			Доступні в різних розмірах для використання		

Зварювальний апарат		
Поточний діапазон регулювання	A	50-180
Коефіцієнт безперервного навантаження зварювання	%	60
Номінальна робоча напруга зварювання	DCV	25-30
Номінальний струм	A	160
Ємність електрода	mm	2,0-5
Генератор		
Макс. Вихід змінного струму	kVA	3,5
Номінальна потужність змінного струму	kVA	2,8
Номінальний струм	A	11
Вихідна напруга змінного струму	Volt	230
Частота змінного струму	hz	50
Чинник сили	CosQ	1
Двигун		
Модель	mm	186FAGE
Тип		С воздушным охлаждением –4 такта Одноцилиндровый с прямым впрыском
Зміщення	cm ³	418
Макс. Вихідна потужність	Hp -3600rpm	10
Місткість паливного бака	lt	16
Споживання палива	gr/kW-H	240
Стартова система		Электрический старт
Годинник безперервної роботи	hr	8
Ємність олії	lt	1.65
Рівень шуму	dB(A) @7mt	72
Інші		
Автоматичний регулятор напруги		✓
Очисник повітря великої ємності		✓
Глушник великої ємності		✓
Попередження про олію		✓
Вольтметр		✓
Автоматичний вимикач змінного струму		✓
Паливомір		✓
Батарея		✓
Комплект візка з 4 колесами		✓
Параметри	LxWxH	(mm) 740x490x615
Суха вага (кг)		106



www.jcbenergy.es