





 mumi X susiyy tl r

- T k pultla  ekim v  UPS n zar ti
- 55-75 saat g zl m  rejimi
- Kompakt v  şık dizaynı il  h r yerd  asan quraşdırma
-  t r c  m h rrik istifad  edilm diyi  c n daha t hl kəsizdir
- 32-y  q d r pultu tanıda bilm  imkanı
- M sair 2 kanallı pultla 2 panjurun idar  edilm si
- Aşağı v  ya y ks k g rginlikd  bel  iřl m k qabiliyy ti (165 Vac - 240 Vac)
- Vizual v  s sli x b rdarlıqlar

| Model | JKS 1000 | JKS 1500 |
|-----------------------------|---|---|
| Güc | 1000 watt | 1500watt |
| Giriş gərginliyi və tezliyi | 220 VAC; 1 Faz /50-60 Hz | |
| Çıxış gərginliyi və tezliyi | 220 VAC; 1 Faz /50-60 Hz | |
| Çıxışların sayı | 2 çıxış | |
| Şəbəkə İşləmə Aralığı | 165 – 240 VAC | |
| RF Əməliyyat Tezliyi | 433,92 MHZ | |
| Batareya tipi | Tamamilə baxımsız quru tip | |
| Batareyaların sayı | 1 ədəd 12V7 Ah(Opsiyonal:2x12V 7-9 Ah) | 2 ədəd 12V9 Ah(Opsiyonal:4x12V 7 Ah) |
| Doldurma vaxtı | 12 Saat | |
| Gözləmə vaxtı | 55 Saat | 75 saat(Opsiyonal 225 Saat) |
| Nəzarət pultu məsafəsi | 30 m | |
| Göstəricilər | Şəbəkə-Batareya-Xəbərdarlıq | |
| Siqnallar və Xəbərdarlıqlar | Şəbəkə xəbərdarlığı yoxdur, Batareyanın işləməsi xəbərdarlığı, Həddindən artıq yükləmə xəbərdarlığı, Şarj yoxdur xəbərdarlığı, Batareya yüksəkdir | |
| Qorunmalar | Həddindən artıq yükə qorunma, Həddindən artıq yüklənmədən qorunma | |
| İşləmə temperaturu | 0°C – 50°C | |
| Ağırlıq qaldırma | 160 - 220 kg | 250 - 370 kg |
| Ölçülər (HxDxW) mm | 339x243x107 | |
| Seçimlər | 32 pult | |

JCB Energy KEPUPS xüsusi olaraq kepenk mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuşdur və bu strukturda istifadə olunan hər hansı mühərriki idarə edə bilər.

Digər Fasiləsiz Enerji Təchizatlarından fərqli olaraq, elektrik kəsilməsində 95-215 saat gözləmə müddəti var.

Beləliklə, tamamilə baxımsız quru tip akkumulyatorlardan maksimum müddət ərzində istifadə edir.

Motorlu panjurlardan istifadə edilən ofislərdə, evlərdə istifadə olunan motorlu panjurlarda, avtomatik qapı sistemlərində, qaraj qapılarında və boru motorunun istifadə edildiyi hər yerdə istifadə edilə bilər.



www.jcbenergy.es