



GENERADORES PORTÁTILES GASOLINA SERIES JPG



www.jcbenergy.es

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño Simple
- Tanque de combustible de gran capacidad para mayor tiempo de funcionamiento
- Menor coste
- Salida estable
- Apagado automático en caso de bajo nivel de aceite



GENERADOR		
Modelo		JPG 5500
Salida nominal	KW	5.0/5.5
Salida máxima	KW	5.5/6.0
Voltaje nominal	V	230/120/240
Frecuencia	Hz	50/60
Número de fase		Monofásico
Regulación de Voltaje		AVR
Sistema de Arranque	dBA	Manuel/Eléctrico
Capacidad de combustible	L	40
Consumo de combustible	L/H	2,65
Tiempo de funcionamiento continuo	h	15
Ruido dB(A) 25%@ 7m		94/96
Peso neto	kg	96
Dimensiones	mm	730/556/660
Motor		JC390
Desplazamiento	ml	389
Capacidad de Aceite	L	1.1
Loading	20GP/40GP/40HQ	93/192/255



www.jcbenergy.es