



GÉNÉRATEURS PORTABLES À ESSENCE SÉRIE JPG



www.jcbenergy.es

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception simplifiée
- Grande capacité du réservoir de carburant pour une durée de fonctionnement plus longue
- Sortie stable
- Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile



GÉNÉRATEUR		
Modèle		JPG 5500
Puissance nominale	KW	5.0/5.5
Max. Sortir	KW	5.5/6.0
Tension nominale	V	230/120/240
Fréquence	Hz	50/60
Numéro de phase		Monophasé
Type de régulation de tension		AVR
Système de démarrage	dBA	Manuel/Électrique
Capacité du réservoir de carburant	L	40
Rapport de consommation de carburant	L/H	2,65
Temps de fonctionnement continu	h	15
Bruit dB(A) 25%@ 7m		94/96
Poids net / kg		96
Dimensions du colis	mm	730/556/660
Moteur		JC390
Déplacement	ml	389
Capacité d'huile	L	1.1
Prêt	20GP/40GP/40HQ	93/192/255



www.jcbenergy.es