



БЕНЗИНОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИЯ JPG



www.jcbenergy.es

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный дизайн
- Большой объем топливного бака для увеличения времени работы
- Доступная стоимость
- Стабильный выход
- Автоматическое отключение при низком уровне масла



ГЕНЕРАТОР			
Модель			JPG 7500
Номинальная Мощность	KW		7.0/7.5
Макс. Выход	KW		7.5/8.5
Номинальное Напряжение	V		230/120/240
Частота	Hz		50/60
Номер Фазы			Однофазный
Тип регулирования напряжения			AVR
Стартовая система	dBA		Мануэль/Электрик
Емкость топливного бака	L		40
Коэффициент расхода топлива	L/H		3.6
Непрерывное время работы	h		11
Уровень шума дБ(А) 25% на расстоянии 7 м			96/97
Вес нетто кг			96
Параметры упаковки	mm		730/556/660
Двигатель			JC460
Смещение	ml		458
Емкость масла	L		1.1
Нагрузка	20GP/40GP/40HQ		93/192/255



www.jcbenergy.es