



JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN



www.jcbenergy.es

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- У будь-який час може розпочати автоматичну генерацію, надійну роботу, відповідність вимогам механічного та електричного обладнання.
- Низька витрата палива, низький рівень викидів, низький рівень шуму, економія енергії, зниження витрат.
- Висока безпека, гарна уніфікованість деталей, низькі витрати на технічне обслуговування, зручність технічного обслуговування.



ГЕНЕРАТОР

Модель		JPG 13000E
Номінальна потужність	KW	10,0
Макс. Вихід	KW	11,2
Номінальна напруга	V	230
Частота	Hz	50
Номер Фази		Однофазний
Тип регулювання напруги		AVR
Стартова система	dBA	Електричний
Місткість паливного бака	L	41
Коефіцієнт витрати пального	L/H	5.8
Безперервний час роботи	h	7
Рівень шуму дБ(А) 25% з відривом 7 м		98
Вага нетто кг		142
Параметри упаковки	mm	770/630/887
Двигун		J670C
Зміщення	ml	670
Ємність олії	L	1.1
Навантаження	20GP/40GP/40HQ	54/108/108



www.jcbenergy.es