



JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN



www.jcbenergy.es

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- Глушник великої потужності комерційного класу може ефективно знижувати зворотний тиск, сприяти повному згоранню до викиду вихлопних газів та шуму під час роботи.
- Комерційний повітряний фільтр великої ємності, покращений фільтруючий ефект, ефективне продовження терміну служби двигуна.
- Надвеликий масляний бак для безперебійної роботи при номінальному навантаженні
- Потужний двигун забезпечує достатню потужність



ГЕНЕРАТОР

Модель		JPG 3000
Номінальна потужність	KW	2.7/3
Макс. Вихід	KW	3/3.2
Номінальна напруга	V	230/120/240
Частота	Hz	50/60
Номер Фази		Однофазний
Тип регулювання напруги		AVR
Стартова система	dBA	Мануель/Електрик
Місткість паливного бака	L	15
Коефіцієнт витрати пального	L/H	1.45
Безперервний час роботи	h	8
Рівень шуму дБ(А) 25% з відривом 7 м		92/94
Вага нетто кг		52
Параметри упаковки	mm	610/460/480
Двигун		JC225
Зміщення	ml	223
Ємність олії	L	0,6
Навантаження	20GP/40GP/40HQ	180/380/475



www.jcbenergy.es