



JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN



www.jcbenergy.es

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- Зручний дизайн
- Великий обсяг паливного бака для збільшення часу роботи
- Доступна вартість
- Стабільний вихід
- Автоматичне вимкнення за низького рівня масла



ГЕНЕРАТОР

Модель		JPG 5500
Номінальна потужність	KW	5.0/5.5
Макс. Вихід	KW	5.5/6.0
Номінальна напруга	V	230/120/240
Частота	Hz	50/60
Номер Фази		Однофазний
Тип регулювання напруги		AVR
Стартова система	dBA	Мануель/Електричний
Місткість паливного бака	L	40
Коефіцієнт витрати пального	L/H	2,65
Безперервний час роботи	h	15
Рівень шуму дБ(А) 25% з відривом 7 м		94/96
Вага нетто кг		96
Параметри упаковки	mm	730/556/660
Двигун		JC390
Зміщення	ml	389
Ємність олії	L	1.1
Навантаження	20GP/40GP/40HQ	93/192/255



www.jcbenergy.es